Spezialist für
Blitzschutztechnik
seit 1969

Technisches Datenblatt

Artikelbeschreibung	**4-Arm Wandhalter für Fangmaste 40mm ∅, mit Wandabstand 850 - 1000mm. Schraubabstand der Wandkonsole variierbar von 200 - 500mm. Komplett Edelstahl. Systemgewicht:8,0 kg**
Artikelnummer	**68 03 35**

Zoll-Nr.: 85389099

Geeignet für Fangmasten bis zu einer Gesamthöhe von 12m bei einem maximalen Wandabstand von einem Meter und der Verwendung von zwei Wandhaltern.



Konfigurationsmöglichkeiten:





Beschreibung	
Traversen-Mastanschlußteil	1 ¼ Zoll Schelle für 40 - 50mm ∅ aus Edelstahl 1.4301
Rohr-Aufsatz	100 x 60mm mit Gewinde M10 aus Aluminium
Traversenrohr	Edelstahlrohr (1.4301) 40 x 3,0mm, 770mm lang.
Befestigung des Traversenrohrs	2 x Rohrschelle 45mm ∅ aus Stahl, feuerverzinkt.
Traversenschelle	Teleskop-Traversenschelle für 40mm ∅ mit 4 Schraubpunkten 11mm ∅. Die Traversen sind um das Zentralrohr frei drehbar. Komplett aus Edelstahl 1.4301.
Verschraubung/Vernietung (Alles Edelstahl)	**Im Rohr-Aufsatz:** 1 x Imbus-Maden-Schraube M8; 1 x Sechskantschraube M10; 1 x Federring 10mm. **In der Schelle:** 2 x Flachrundschraube M10; 2 x Mutter M10; 2 x Federring 10mm. **Traversenschelle:** 4 x Blindniete 5 x 8mm; 12 x Flachrundschraube M10; 13 x Mutter M10; 13 x Federring 10mm.